

CT 承泰光電科技有限公司

ECut2 (0.001- 200M OHM 超級電阻表/180V 智能燒線機)



技術規格

項目	說明
控制核心	採用單晶片 CPU(微機處理器)。
顯示屏	LCD(帶照明)顯示微歐姆(千份歐姆=0.001 歐姆 至 200M 歐姆)，分 9 組量程顯示。
輸出能量	LV 輸出 4 焦耳(Joule)，可燒斷直徑 4mil 圓線。 HV 輸出 5 焦耳(Joule)，可燒斷 1K 歐姆 以上漏電。
輸出電壓	DC 0-90V / 90-180V
輸出可調	無段獨立調較，低壓 0-90V，高壓 90-180V(低壓調至 90V 高壓才能輸出)。
聲響提示	每次開機會發出 B B 提示聲，量度電阻時亦會發出 B B 提示聲，如不要發出 B B 提示聲，關機後，緊按 Zero 鍵再打開電源可停止提示聲。
狀態記憶	能自動記錄最後使用狀態。
ZERO 按鈕	微歐姆表零位重置(必需在量程 [1] 方為準確)。
AUTO 按鈕	手動選擇輸出，低壓 / 高壓 / 自動根據量程調低高壓。
TEST 綠燈	量度電阻時光亮，聲響提示。
CUT 紅燈	表筆輸出能量時閃亮。
外接電源	AC 110/220V
消耗功率	12W
保險絲	250mA
外型	190mm x140mm x50mm 小巧精緻，方便攜帶。
附件	表筆紅黑各 1 支，黑表筆附帶微動開關或脚踏開關，線長 120cm，輸出用電源線 1 條 可選脚踏開關。

地址:臺灣省桃園市中埔六街 190 巷 9 號 6 樓

TEL:+886-3-3583227 FAX:+886-3-3565193

E-mail:richard1968@hotmail.com.tw